

קיפד אלחוטי KAS743



הוראות הפעלה

תאור כללי

KAS743 הינו קיפד אלחוטי דו-כיווני להתקנה פנימית. בהיותו דו-כיווני, הקיפד מקבל ומציג את הסטטוס של המערכת עם כל פקודה שנשלחת אליה.
KAS743 עובד בשילוב עם מערכות האזעקה האלחוטיות הדו-כיווניות של פימא – FORCE ו-¹VISION.

תכונות עיקריות


- תקשורת אלחוטית דו-כיוונית
- עד ל-3 קיפדים למערכת
- חיישן אור לחיסכון בחיי סוללה
- אופן עבודה חסכוני באנרגיה
- התרעה על הסרת מכסה קדמי + הסרה מהקיר

חיווי זמזם

זמן	תיאור
צפצוף ארוך	אישור
3 צפצופים קצרים	קוד שגוי
צפצופים רציפים	השהיית יציאה
צפצוף קצר	עם כל לחיצה על אחד המקשים

חיווי נוריות

נורית	מצב	תיאור
כחולה	מהבהבת	בזמן תקשורת מול המערכת
אדומה	דולקת	מערכת דרוכה מלא או חלקית
	מהבהבת איטי	בזמן השהיית יציאה
	מהבהבת מהיר	בזמן אזעקה
ירוקה	מהבהבת	חיווי תקלה בזמן שהמערכת מנוטרלת
ירוקה/אדומה	מתחלפות	המתנה להכנסת קוד




תפעול

הרשימה הבאה מפרטת את הפעולות האפשריות עבור המשתמש ב-KAS743.

פעולה	מהירה	שימוש בקוד
דריכה מלאה	לחץ	לחץ ולאחר מכן קוד
דריכה למצב בית	לחץ	לחץ ולאחר מכן קוד
נטרול	לחץ	לחץ ולאחר מכן קוד
אזעקת מצוקה	לחץ לשתי שניות בו זמנית על מקשים 1 + 2	
אזעקת אש	לחץ לשתי שניות בו זמנית על מקשים 3 + 4	
אזעקת חרום/רפואי	לחץ לשתי שניות בו זמנית על מקשים 5 + 6	

¹ התייעץ עם המתקין לגבי זמינות

הערות:

1. האפשרות לדריכה מהירה מאופשרת ע"י הטכנאי בזמן ההתקנה
2. התייעץ עם הטכנאי בנושא של תפעול באמצעות קוד.
3. לביטול השהיית כניסה במצב בית לחץ על מקש  לשתי שניות.
4. ב-KAS743 קיים חיישן אור לביטול תאורת מקשים לצורך חיסכון בסוללה.

מפרט טכני

סוג סוללה: CR123, 3V, ליתיום X2	זמן מחזור אות חיים: 15 דקות
צריכת זרם: 10 μ A standby	מידות: 100 X 45 X 25 מ"מ
מקסימום 100mA	משקל (כולל סוללות): 157 גרם
אורך חיי סוללה: 3 שנים, טיפוי	חסינות להפרעות רדיו: EN50130-4
תדר שידור: 433.92MHz	טמפרטורת עבודה: 10°C עד $+55^{\circ}\text{C}$
הספק ציאה שידור אלווטי: 10mW מקסימום	טמפרטורת אחסון: 40°C עד $+70^{\circ}\text{C}$
אפנון: ASK	
המפרט עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.	

מידע להזמנת

מק"ט	תדר	מודל
8843204	433MHz	KAS743

התאמה ל- CE ו-RED

פימא מצהירה שצידוד זה עומד בדרישות הבסיסיות של CE Directive 2014/53/EU

אחריות מוגבלת

פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או שימנע מוות, נזק גופני כלשהו, או נזק כלשהו לרכוש כתוצאה מפריצה, שוד, שריפה, או אחר, או שהמוצר יספק התרעה מספקת או הגנה. המשתמש מביין כי צידוד אשר הותקן ומתחזק כהלכה יפחית את הסיכויים לאירועים כגון פריצה, שוד, ושריפה ללא התראה, אך אינו מהווה ביטוח או הבטחה כי אירועים כאלו לא יקרו או כי לא יגרם מוות, נזק גופני, או נזק לרכוש כתוצאה.

לפימא מערכות אלקטרוניות בע"מ לא תהיה כל חבות כלפי מקרה מוות, נזק גופני, או נזק כלשהו לרכוש או כל נזק אחר בין אם קרה במישרין, בעקיפין, כתוצאה משנית, או אחרת בהתבסס על הטענה כי המוצר לא פעל.

אין לשכפל, להעתיק, לשנות, להפיץ, לתרגם, להמיר מסמך זה ללא הסכמה כתובה מפימא.

בהכנת מסמך זה הושקעו כל המאמצים בכדי להבטיח כי תוכנו נכון ועדכני. פימא שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה, כולו או חלקים ממנו, מזמן לזמן, ללא הודעה מוקדמת.

אנא קרא/י מסמך זה בשלמותו לפני כל ניסיון לתפעל ו/או לתכנת מערכת זו. במידה וחלק מסוים במסמך זה אינו ברור, אנא פנה לספק או המתקין של מערכת זו.

כל הזכויות שמורות © 2023 לפימא מערכות אלקטרוניות בע"מ ט.ל.ה



קישור לספרות מעודכנת

מיוצר ע"י פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ.

פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ

www.pima-alarms.com

הצורף 5 חולון, 5885633

טלפון: 03-6506411

דוא"ל: support-il@pima-alarms.com

4413992 Rev A (Sep 2023)